

6 x 32 - 250 V - Corps verre - Rapides



Réf. R090566P (rapide)

Taille	Intensité (A)	Tension (V)	Référence	Cat.number	Cond.
6 x 32	0,1	UL 250	D085701P	MI6AG25V0,1	50
6 x 32	0,125	UL 250	E085702P	MI6AG25V0,125	50
6 x 32	0,15	UL 250	F085703P	MI6AG25V0,15	50
6 x 32	0,2	UL 250	H085705P	MI6AG25V0,2	50
6 x 32	0,25	UL 250	J085706P	MI6AG25V0,25	50
6 x 32	0,315	RU 250	P090564P	MI6SF25V0,315	50
6 x 32	0,4	RU 250	Q090565P	MI6SF25V0,4	50
6 x 32	0,5	RU 250	R090566P	MI6SF25V0,5	50
6 x 32	0,63	RU 250	S090567P	MI6SF25V0,63	50
6 x 32	0,8	RU 250	T090568P	MI6SF25V0,8	50
6 x 32	1	RU 250	V090569P	MI6SF25V1	50
6 x 32	1,25	RU 250	W090570P	MI6SF25V1,25	50
6 x 32	1,6	RU 250	X090571P	MI6SF25V1,6	50
6 x 32	2	RU 250	Y090572P	MI6SF25V2	50
6 x 32	2,5	RU 250	Z090573P(1)	MI6SF25V2,5	50
6 x 32	3,15	RU 250	A090574P(1)	MI6SF25V3,15	50
6 x 32	4	RU 250	B090575P(1)	MI6SF25V4	50
6 x 32	5	RU 250	C090576P(1)	MI6SF25V5	50
6 x 32	6,3	RU 250	D090577P(2)	MI6SF25V6,3	50
6 x 32	8	RU 250	E090578P(2)	MI6SF25V8	50
6 x 32	10	RU 250	F090579P(2)	MI6SF25V10	50
6 x 32	12,5	250	C233452P(3)	MI6SF25V12,5	50
6 x 32	16	250	D233453P(3)	MI6SF25V16	50
6 x 32	20	250	E233454P(3)	MI6SF25V20	50

0,100 à 0,25 A Conforme à la norme UL/CSA 248-14
 Conforme à la norme CEI 127-2 feuille 4
 (Faible Pouvoir de coupure - 35A ou 10In)
 (1) Tension d'homologation 150 V
 (2) Tension d'homologation 60 V
 (3) 12,5 - 16 et 20 A, corps en céramique.

Fonctionnalités

Corps verre de dimension 6 x 32 mm.
 Appellations normalisées :
 3AG, 3SF : Rapide,
 3SB, 3ST : Temporisé.

Applications

Protection des circuits électriques et appareils grand public.
 Protection des cartes électroniques intermédiaires des appareils industriels alimentées en Basse Tension.

Porte-fusibles MSM 5 - Sans accessoire


I_{th} max. 25A - Un 400V pour fusibles 5x20 miniatures



Nb de Pôles	Ferraz Shawmut	Modèle sans voyant lumineux de fusion		Nb Mod	Cond.
		Ferraz Shawmut	Cat.Number		
1	J225707		MSM51	1	12
1+N	K225708		MSM51N	1	12

Porte-fusibles SI 6 - Sans accessoire

I_{th} max. 25A - Un 400V pour fusibles 6x32 miniatures



M091482

N091483

Nb de Pôles	Ferraz Shawmut	Modèle sans voyant lumineux de fusion		Nb Mod	Cond.
		Ferraz Shawmut	Cat.Number		
1	M091482		SI61	1	10
1	N091483		SI61PRE	1	10
1	G082990		SI61PREBSM	1	10